

ALADIN Mini télécommande II

4 touches (A,B,C,D) / 4 canaux

Petit émetteur portable ergonomique conçu comme une télécommande mobile. L'émetteur peut être utilisé pour tous les récepteurs ALADIN. Pour la commutation et la variation de l'éclairage. Pour la commande de stores (avec le réglage des lamelles), de volets et de vénitiennes. Pour ouvrir/fermer les portes de garage et allumer l'éclairage individuel d'accueil. Fonctionne sans entretien et sans batterie. Diverses fonctions peuvent être réglées sur le récepteur. Un anneau peut être fixé à l'arrière, par exemple pour attacher un ruban. Les couleurs: le boîtier anthracite et les boutons rouge.

No d'article: 300202	E-No: 204 014 569	Couleur: anthracite-rouge
--------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------

Fonctions:

Emetteur radio avec générateur d'énergie électrodynamique (fonctionne sans câblage et sans batterie)

Production d'énergie lorsque la touche est enfoncée (position centrale neutre)

Le module envoie son adresse (ID cryptée) à tous les récepteurs radio ALADIN

Protocole radio "EnOcean" / 868 MHz

Fonction à deux touches (standard) : les touches A/B et C/D sont jumelées (ON/OFF)

Fonction à une touche : commande des 4 canaux individuelles avec les touches A/B/C/D

Fonction impulsion

Domaine d'applications:

Emetteur mobile, idéal pour commander les lumières, les stores, les portes de garage, etc.

Dans tous bâtiments

Pour une utilisation en extérieur, un contact visuel avec le récepteur est nécessaire (utilisation en extérieur = réflexion radio souvent limitée)



Caractéristiques techniques:

Fréquence / Protocole radio:	868,3 MHz / EnOcean		
Puissance d'émission:	10 mW		
Alimentation d'énergie:	■ Générateur d'énergie interne sans batterie / sans câblage		
Température ambiante:	-25° à +65° C dans des locaux secs		
Type de protection:	IP21 / classe de protection 3		
Production:	CH, EU		
Intégration avec/dans:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Récepteur ENC ■ Récepteurs ENC ALADIN EnO ■ Récepteur AMD ■ DALI-Controller ■ KNX-passerelle ■ Système d'occupation ■ Commutation fiable 		
Contrôle/Utilisation:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Commande d'éclairage ■ Commande de store / vénitien ■ Commande et commutations div. ■ Déconnexion du réseau 		
Conformité:	<ul style="list-style-type: none"> ■ RED-2014/53/EU ■ REACH-1907/2006 ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3) 		
Dimensions en mm (LxLxH/P):	L	L	H
	80	44	21
Installation en combinaison multiple:	Non		

Livraison:

1 x ALADIN Mini télécommande II
1 x Anneau de fixation
Notice en Fr / De