

URMET GONG



Funkgong Set mit Blitzlicht

ART : 43551S

E-No: 000 000 000

Funksystem mit drahtlosen Sendern

- Funkreichweite: 500 m im Freifeld
- Frequenz 868Mhz.
- 12 polyphone Melodien
- einstellbar Lautstärke und Meldung der Deaktivierung durch LED.
- Lautstärke: Max. 80 dB(A)
- Skalierbare Konfiguration: plus Sender in Verbindung mit einem Empfänger, plus Empfänger in Verbindung mit einem Sender, plus Empfänger und Sender.
- Schutzart Sender: IP54
- Anschluss von Zusatztasten
- Eingang 8 à 12 Vcc/ca, für Parallele zu einem bestehenden Klingelton
- Installation mit Video Türsprechanlagen und Lautsprecheranlagen 1+N, 4+N, Bibus.
- Funktion Alarm Krank rufen.
- Entspricht den Normen: EN300220, EN301489-1/-3, EN60950, EN60065.
- Gong spannung: 4 x 1,5 V Batterien Typ LR14/C nicht im Lieferumfang.
- Spannungsversorgung Sender: 2 Batterien Typ LR03 1,5V im lieferumfang.
- Abmessungen Sender(HxBxT): 36 x 100 x 17 mm
- Abmessungen Gong (HxBxT): 180 x 120 x 50 mm