

URMET VIDEOCITOFONIA



CONTENUTO DEL KIT :

1 MONITOR+ACCESSORI DI MONTAGGIO

- Modello MODO a colori viva voce in ABS bianco finitura lucida.
- Schermo touch a colori LCD 7" (18 cm).
- Staffa di fissaggio a muro in metallo con regolazione della verticalità.
- Interasse di fissaggio per scatola Ø 60 mm.
- Installazione fuori muro. Montaggio incassato tramite kit Art. 1723/60.
- Menu di accesso alle impostazioni e alla configurazione funzioni.
- Memoria video di 100 immagini(50 chiamate).
- Regolazione del livello della suoneria + silenziamento con segnalazione luminosa.
- Regolazione luminosità, contrasto, colore.
- 5 melodie a scelta per la chiamata dalla pulsantiera o l'intercomunicante.
- 2 comandi di accesso: apertura della porta, apertura del cancello motorizzato.
- 8 comandi radio YOKIS + 4 scenari : luci, tapparelle ,scenario esco, scenario entro.

Kit video a colori touch Mini Note +



ART : 1722/95

E-No: 000 000 000

- 1 tasto funzione di videosorveglianza per visualizzare le immagini dalla pulsantiera.
- 2 indicatori di funzione: disinserzione della suoneria, domotica.
- 1 uscita per suoneria supplementare o suoneria radio Art. 43551.
- Dimensioni (AxLxP) : 136 x 211 x 22 mm.

1 PULSANTIERA MIKRA 2 :

- Modulo di chiamata esterno con sistema a 2 fili video.
- IP 55, IK 07. Installazione fuori muro. Montaggio incassato tramite kit opzionale Art. 1723/50
- Gruppo fonico con potenza superiore a 100 dB, telecamera a colori + led bianchi ad alta luminosità e tasto di chiamata luminoso.
- Videocamera a colori CCD 1/3" obiettivo 2mm. Angolo di visione orizzontale: 60°, verticale: 46°.
- Pannello frontale in zamac grigia.
- Collegamento per pulsante apriporta.
- Comando di apertura della serratura elettrica della porta da 12 V , temporizzabile 0.3, 3, 6, 9 s.

URMET VIDEOCITOFONIA

- Comando di apertura portale motorizzato a contatto pulito privo di potenziale.
- Dimensioni (AxLxP) : 180 x 100 x 28 mm.

1 ALIMENTATORE :

- Alimentazione : 230V/33Vcc. Protezione elettronica dai cortocircuiti.
- Permette di alimentare massimo 1 pulsantiera, 4 monitor, 1 rinvio di chiamata.
- Contenitore modulare 6 moduli DIN.

1 ACCOPPIATORE BUS 2 FILI:

- Permette di collegare il bus a 2 fili alla pulsantiera e il bus a 2 fili al monitor principale e agli eventuali monitor secondari.
- Contenitore modulare 2 moduli DIN.

Questo kit esiste anche in versione a 2 pulsanti per le abitazioni composte da due famiglie con un ingresso comune.

Kit video a colori touch Mini Note +

ACCESSORI:

- Rivelatore di movimento doppia tecnologia Art. 1033/132
- Contatto di stato della porta Art.1033/706
- Telecamera di videosorveglianza Art.1092/250A
- Pulsantiera secondaria Art.1723/11
- Trasformatore per monitor “MODO” supplementare Art.1723/22
- Kit per incasso pulsantiera Mikra Art.1723/50
- Interfaccia per collegamento seconda pulsantiera MIKRA Art.1723/51
- Supporto da tavolo per monitor MODO Art.1723/52
- Scatola da incasso per monitor MODO Art.1723/60
- Interfaccia per telecamere di videosorveglianza Art.1723/69
- Monitor supplementare per kit NOTE Art.1723/73
- Kit suoneria radio con Flash Art.43551S